

Ulead MediaStudio Pro 6.0 Support

MediaStudio Pro 6.0 更新

新功能:

- DV DirectPlay - 在录制到 1394 设备的同时播放时间轴中的项目，无需最终的视频渲染。
- 改进的 DV 制作
- 改进的音频同步
- 改进的 DVD 制作软件对 Ligos MPEG 文件的识别
- 改进的 PAL 摄像机兼容性

提醒您：这些新功能有一些限制，请[单击这里](#)了解详细信息

要安装 MediaStudio Pro 6.0 更新:

在下面下载并运行此 EXE 文件。安装程序将自动更新您已安装的 MediaStudio Pro 6.0 版本。

使用 DV DirectPlay:

DV DirectPlay 允许您直接将时间轴上的项目播放到 DV 摄像机或其它 1394 设备上，而无需渲染最终的影片。DV DirectPlay 还可以让您随时在外部监视器上查看项目。

1. 将您的 DV 摄像机或其它 1394 设备连接到 PC，并打开电源。(要获得更佳的效果，请确保在播放前，使摄像机位于「暂停」，而不是「停止」状态。)
2. 确保「设备控制」已启用。选取「文件：设备控制」。
3. 选取「文件：输出到录像带：时间轴：选项：设备控制：确定」。

提醒您：您将无法在 Video Editor 的预览窗口中看到预览。要在预览窗口中查看视频，请取消连接或关闭 1394 设备。要重新在摄像机上查看，将它插回或打开电源即可。

请在下面选取合适的站点下载更新程序！

MediaStudio Pro 6.0 Update				
英文	德文	法文	意大利文	西班牙文

站点 1	站点 1	站点 1	站点 1	站点 1
站点 2	站点 2	站点 2	站点 2	站点 2
站点 3	站点 3	站点 3	站点 3	站点 3
站点 4	站点 4	站点 4	站点 4	站点 4

更新限制：

1. 如果您的 PC 不是 Intel? Pentium? III 500 或以上，那么在对 DV 摄像机使用输出到录像带功能时，音频可能无法平稳录制。建议您将整个项目转换为一个单一的 DV 视频素材，然后将它传送到 DV 摄像机。
2. 在您从 DV 摄像机捕获视频后，音频部分可能需要重新渲染。
3. 对于 DV 制作，项目的帧速率应该与标准的 TV 速率相同。

提醒您：此更新程序还增强了下列功能：重新采样、MPEG 音频同步和 DV 音频质量。我们强烈建议您安装此更新程序，来更新您的 MediaStudio Pro 6.0。

重要的性能提示：

- 如果您想创建 DVD 兼容的 MPEG-2 文件，请在 ulead32.ini 文件中修改下面的语句：

```
[VIODRIVER]
SeqHeader=1
```

提醒您：这使 Video Editor 可以用添加的 DVD 信息重新渲染每个帧。其它 DVD 制作硬件还可能会针对 DVD 的兼容性重新渲染 MPEG-2 文件。

- 如果您使用的是 LP 录像带（90 分钟），请在 msdevctl.ini 文件中修改下面的语句：

```
[MainSec]
OnlySPMode=0
```

提醒您：建议您使用 SP 录像带，以获得最佳性能。

- 如果您遇到过在捕获时帧停滞现象，请在 msdevctl.ini 文件中修改下面的语句：

[MainSec]

Preroll=150

Ulead MediaStudio Pro 6.0 User Manual

- [Ulead MediaStudio Pro 6.0 User Manual](#) (English) (8.17MB)

Ulead MediaStudio Pro 6.0 FAQ

问 1: 自从我将 Windows 98 升级至 Windows XP 之后，就无法再执行友立软件了，为什么呢？

答 1: 您需要以 Power-User 或 Administrator 的身份登入 Windows XP，方能执行友立软件。

问 2: 为什么不能将捕获的 DV AVI 文件（类型 1）插入 Video Editor？

答 2: 如果无法将类型 1 的 DV 文件插入 Video Editor，请查看是否安装了 VFW (Video for Windows) DV 软件编解码器，此编解码器不支持类型 1 的 DV 文件。我们建议删除 DV 编解码器，例如 Adaptec SoftDV 编解码器。在 Windows 98 中，您可以双击「控制面板」中的「多媒体」程序图标，选取「高级」选项卡，然后在「视频压缩编解码器」目录中查找所有的视频编解码器。在 Windows 2000 中，您应该选择「声音与多媒体」。

目前我们还在开发一个可以解决此问题的补丁程序。

问 3: 使用 Canopus DVReX DVRaptor 设备时，我接收到一个多文件回放错误消息。

答 3: 请下载针对 MediaStudio Pro 6 的插件

DVRaptor

首先，请从 Canopus 的网站 <http://www.canopuscorp.com/video2/software.htm> 安装最新的 DVRaptor 驱动程序

然后，安装 DVRaptor Plug-in for MediaStudio Pro 6

http://www.canopus.us/US/Support2/support_index.asp

问 4: 使用 Matrox Rainbow RunneG200 TV 或 G400 TV 预览项目文件上四，我接收到一个多文件回放错误消息。

答 4: 请将以下字符串添加到您的 ulead32.ini 文件 - 您可以在 Windows 文件夹中找到此文件。

[HardwareAcc]

NotSaveOpenDML=1

AviPlayEngineMCI=1

[Playback]

RenderAudio=1

问 5: 尝试使用 ATI Rage 显示卡打开 Video Editor 时,我接收到一个 ATI2DRAA.DRV 错误消息。

答 5: ATI 已经纠正了这个问题。请从 <http://support.ati.com/> 下载更新的驱动程序 4.12.6269 或最近的版本

问 6: 为什么「冻结帧」功能与以前版本不同?我不能再扩展区间。

答 6: 我们目前正在尝试解决此问题。对于给您带来的不便，我们深感抱歉。

问 7: 为什么我的 Sony VAIO 「设备控制」有问题?

答 7: 请使用 Windows 98 SE

打开 DV 摄像机和 VAIO 计算机的电源。

进入「控制面板/设备管理器/声音、游戏和视频控制器」，并删除 SONY DCR 或 DVCR。

单击「开始/查找」来查找以下文件，输入 msdv.in_ 来查找 msdv.inf 文件。如果您找到的是 msdv.in_，请将其重命名为 msdv.inf

使用「记事本」打开 msdv.inf 文件。查找 [Generic] 节，并将设置更改为：

[Generic]

%1394\A02D&10000.DeviceDesc%=DVCR,,1394\A02D&10000

%1394\A02D&10001.DeviceDesc%=DVCR,,1394\A02D&10001

查找 sonydv*.inf，然后将其重命名为 sonydv*.inx。

查找 c:\windows\inf*.bin 并全部删除。

关闭 DV 摄像机电源，然后再重新打开。Windows 将再次检测到 DV 设备驱动程序。遵循指示执行。

进入「控制面板 -> 设备管理器 -> 图像设备」。MS DV Camera 和 VCR 将列在其中，并可以随时供 MediaStudio Pro 6.0 使用。